

PoEあり MSI-NP16-2v2 受注

PoEなし MSI-N16-2v2 受注



MSI-NP16-2v2

主な特徴

- ・ch16 モデルネットワークビデオレコーダー (NVR)
- ・ch16 PoE Switch 内蔵モデル (NP モデル)
- ・ch16 P&P (プラグアンドプレイ) 対応 (NP モデル)
- ・全モデル 4K 対応
- ・最大 10TB 内蔵ストレージ (HDD) 2 台対応
- ・デュアルストリーム (ストリーミング) 対応
- ・画像分析 (VCA) & AI 対応

※RAID、eSATA、USB 3.0、ダブル Ethernet、シリアルポートは非対応



MSI-N16-2v2

		MSI-NP16-2v2 受注	MSI-N16-2v2 受注	
入力	チャンネル	16-CH		
	帯域 (最大)	着信	80Mbps	
		発信	50Mbps	
出力	HDMI	1 個		
	HDMI出力解像度	3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz / 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz / 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		
	HDMI Audio	○ 対応		
	VGA	1 個		
	VGA出力解像度	1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		
	記録解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF		
圧縮	同期再生	8MP @30fps 1台 / 6MP @30fps 2台 / 5MP @30fps 2台 / 4MP @30fps 3台 / 3MP @30fps 4台 / 2MP @30fps 6台 / 1MP @30fps 12台		
	画像圧縮	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264		
ストレージ	音声圧縮	G.711/AAC/G.722/G.726		
	HDD	2 台		
RAID		1 台のHDD当たり、最大 10TBまで		
録画	録画タイプ	連続、イベント (動体検知、アラーム、VCA、スマート分析)		
	再生タイプ	一般再生、イベント再生、タグ再生、分割再生、画像再生		
	バックアップ	ビデオバックアップ、画像バックアップ		
I/F	ネットワーク	RJ45	10/100/1000Mbps × 1 個	
		ポート数	IPV4/IPV6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS	
	USB	USB 2.0 × 2 個		
	eSATA	× 非対応		
	オーディオ I/O	入力: RCA × 1 個 / 出力: RCA × 1 個		
	アラーム I/O	入力: 4 個 / 出力: 1 個		
PoE	シリアルポート	× 非対応		
	インターフェイス	16 Port	× 非対応	
	出力	≤200W		
	対応規格	IEEE 802.3af/at		
P&P	同一メーカーのネットワークカメラのみ対応			
その他	互換性	ONVIF, API		
	ビデオ分析	エリア入退、高度なモーション検出、妨害検出、ラインクロス、徘徊、人検出、人数カウント、持ち去り置き去り検知		
	車番検知機能	○ 対応		
	電源	AC 100V~240V 50Hz~60Hz		
	消費電力	≤8.5W	※HDD無し状態の最大消費電力	≤4.0W
		環境	温度: -10°C~+55°C / 湿度: 10%~90%	
	サイズ (W×D×H)	380mm × 317.6mm × 51.8mm		
	ラックマウント	1.0U		
重量 (本体のみ)	約 2.7kg	約 1.9kg		

※仕様並びにデザインは予告無く変更される場合があります。ご了承下さい。
 ※特別指示が無い限り、国内利用で最も最適な状態 (弊社独自の出荷時初期設定) での出荷となります。利用者様でリセット (工場出荷状態) に戻された場合、この最適な設定には自動で戻りませんのでご注意ください。
 ※NVR本体の移動の際には電源 (主電源を含む) を切った状態で行って下さい。NVRの電源を入れたままの状態では本体を移動させると、その衝撃や振動により内部のHDD (ハードディスク) にキズや破損を及ぼす恐れがあります。
 ※入力チャンネル数は、そのNVRに接続出来る最大のカメラ台数を表します。カメラの解像度や帯域の設定によっては入力チャンネル数以下になる場合があります。
 ※付属の電源アダプターまたはAC電源コードをご利用頂き、アースをお取り下さい。また付属の電源アダプターまたはAC電源コードは他の機器で使用しないで下さい。
 ※P&P (プラグ・アンド・プレイ) 機能は、P&P設定がされたNVRと同一メーカーのネットワークカメラをPoEポートに100m以内のLANケーブルで1対1で接続された場合に有効となります。
 ※本機は定期的なメンテナンスを行った状態で作動を安定保持させてご利用頂く精密機械です。定期的なメンテナンスをお願いします。
 ※本機に内蔵されている時計はインターネットを介して時刻を合わせます。インターネット環境が無いまたは接続されていないと正確な時刻を保持する事が出来なくなる為、定期的に手動による時刻合わせが必要となります。出荷時はインターネットに接続される事を前提で設定されています。

デジタル
IPカメラ

アクセサリ

デジタル
録画装置 (NVR)

アナログ
EDカメラ

アナログ
録画装置 (DVR)

App/ソフトウェア

画像サンプル